тип СКВ1–1,5 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ

Вилка СКВ1–1,5–3,81/8(12)Ш–5-2(3)



Рабочий ток
для сечения провода 1,5 мм^2, А 8
Рабочее напряжение, В..... 160


Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,5
Шаг контактов, мм 3,81
Количество контактов 8, 12
Часть соединителя – Штырь;
5 – блочная часть с фиксацией сочлененного положения резьбовыми направляющими
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Розетка СКВ1–1,5–3,81/8(12)Г–1-2(3)



Рабочий ток
для сечения провода 1,5 мм^2, А 8
Рабочее напряжение, В..... 160

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,5
Шаг контактов, мм 3,81
Количество контактов 8, 12
Часть соединителя – Гнездо;
1 – розетка кабельная прямая с фиксацией сочлененного положения резьбовыми направляющими
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;



Розетка СКВ1-1,5-3,81/8(12)Г-1-2(3) вертикального (90°) подключения

Вилка СКВ1-1,5-3,81/8(12)Ш-5-2(3) с горизонтальным подводом провода

тип СКВ1–2,5 СЦНК.434410.046ТУ

Вилка СКВ1–2,5–5,08/6Ш–2-2(3)



Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А 12
Рабочее напряжение, В max 320

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 2,5
Шаг контактов, мм 5,08
Количество контактов 6
Часть соединителя – Штырь;
2 – вилка угловая для печатного монтажа с фиксацией сочлененного положения резьбовыми направляющими;
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


Розетка СКВ1–2,5–5,08/6Г–1- 2(3)



Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А 12
Рабочее напряжение, В max 320

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 2,5
Шаг контактов, мм 5,08
Количество контактов 6
Часть соединителя – Гнездо;
1 – розетка кабельная прямая с фиксацией сочлененного положения резьбовыми направляющими;
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Розетка СКВ1-2,5-5,08/6Г-1-2(3) прямого монтажа на кабель



Кожух СЦНК.735231.026

Вилка СКВ1-2,5-5,08/6Ш-2-2(3) углового (90º) монтажа на печатную плату

356140, РФ, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, зд.1

тип СКВ1–4 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ

Вилка СКВ1–4–7,62/4Ш–3-2(3)



Вилка СКВ1–4–7,62/4Ш–4-2(3)



Рабочий ток
для сечения провода 4,0 мм^2, А 20
Рабочее напряжение, В..... 630

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 4,0
Шаг контактов, мм 7,62
Количество контактов 4
Часть соединителя – Штырь;
3 – вилка угловая для печатного монтажа;
4 – вилка прямая для печатного монтажа;
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


Розетка СКВ1–4–7,62/4Г–1-2(3)




Рабочий ток
для сечения провода 4,0 мм^2, А 20
Рабочее напряжение, В..... 630

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 4,0
Шаг контактов, мм 7,62
Количество контактов 4
Часть соединителя – Гнездо;
1 – розетка кабельная прямая с фиксацией сочлененного положения резьбовыми направляющими
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


Розетка СКВ1-4-7,62/4Г-1-2(3) прямого монтажа на кабель



Вилка СКВ1-4-7,62/4Ш-3-2(3) углового (90º) монтажа на печатную плату



Розетка СКВ1-4-7,62/4Г-1-2(3) прямого монтажа на кабель



Вилка СКВ1-4-7,62/4Ш-4-2(3) вертикального монтажа на печатную плату

тел./факс: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75
e-mail: market@zavodatlant.ru

тип СКВП1–1,0 СЦНК.434410.046ТУ

Соединитель клеммный СКВП1–1,0–2,54Г-4х1-2(3)




Рабочий ток
для сечения провода 1,0 мм^2, А 10
Рабочее напряжение, В..... 200



Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,0
Шаг контактов, мм 2,54
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов 4
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Соединитель клеммный СКВП1–1,0–3,5Г-2(3,4)х1-2(3)






Рабочий ток для сечения провода 1,0 мм^2, А 10
Рабочее напряжение, В..... 200

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,0
Шаг контактов, мм 3,5
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов 2, 3, 4
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Соединитель клеммный СКВП1–1,0–3,81Г-2(3)х1-2(3)







Рабочий ток для сечения провода 1,0 мм^2, А 10
Рабочее напряжение, В..... 200

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,0
Шаг контактов, мм 3,81
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов 2, 3
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Соединитель клеммный СКВП1–1,0–3,5Гс-4(18)х1-2(3)





Рабочий ток для сечения провода 1,0 мм^2, А 10
Рабочее напряжение, В..... 200

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,0
Шаг контактов, мм 3,5
Гс – корпус под горизонтальный подвод провода
Двухярусный со смещением контактов;
Количество контактов 4, 18
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


356140, РФ, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, зд.1

тип СКВП1–1,5 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ

Соединитель клеммный СКВП1–1,5–5Г-2х1-2(3)



Рабочий ток
для сечения провода 1,5 мм^2, А .... 16 Рабочее напряжение, В..... 400



Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,5
Шаг контактов, мм 5,0
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов 2
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Соединитель клеммный СКВП1–1,5–5,08Г-2(8)х1-2(3)






Рабочий ток для сечения провода 1,5 мм^2, А 16
Рабочее напряжение, В..... 400

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 1,5
Шаг контактов, мм 5,08
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов 2, 8
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

тип СКВП1–2,5 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ

Соединитель клеммный СКВП1–2,5–5У-2(3)х1-2(3)






Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А 20
Рабочее напряжение, В..... 300

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 2,5
Шаг контактов, мм 5,0
У – корпус под угловой подвод провода;
Количество контактов 2, 3
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Соединитель клеммный СКВП1–2,5–5,08Г-2(3)х1-2(3)





Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А 20
Рабочее напряжение, В..... 300


Максимально допустимое сечение провода, мм^2 ... 2,5
Шаг контактов, мм 5,08
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов 2, 3
Количество выводов на печатную плату 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

тел./факс: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75
e-mail: market@zavodatlant.ru

КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ

тип СКВП1–2,5 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ


Соединитель клеммный СКВП1–2,5–5Гн-1(24)х2-2(3)

Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 300

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 5,0
Гн – корпус под горизонтальный подвод провода наборный;
Количество контактов …….. 1, 2, … 24
Количество выводов на печатную плату …… 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


Соединитель клеммный СКВП1–2,5–5,08Гн-1(24)х2-2(3)

Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 300

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 5,08
Гн – корпус под горизонтальный подвод провода наборный;
Количество контактов …….. 1, 2, … 24
Количество выводов на печатную плату …… 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


Соединитель клеммный СКВП1–2,5–7,5Гн-1(16)х2-2(3)

Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 750

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 7,5
Гн – корпус под горизонтальный подвод провода наборный;
Количество контактов …….. 1, 2, … 16
Количество выводов на печатную плату …… 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Соединитель клеммный СКВП1–2,5–7,62Гн-1(16)х2-2(3)





Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 750

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 7,62
Гн – корпус под горизонтальный подвод провода наборный;
Количество контактов …….. 1, 2, … 16
Количество выводов на печатную плату …… 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

тип СКВП1–2,5 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ


Соединитель клеммный СКВП1–2,5–10Гн-1(16)х2-2(3)

Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 1200

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 10,0
Гн – корпус под горизонтальный подвод провода наборный;
Количество контактов …….. 1, 2, … 16
Количество выводов на печатную плату …… 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


Соединитель клеммный СКВП1–2,5–10,16Гн-1(16)х2-2(3)

Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 1200

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 10,16
Гн – корпус под горизонтальный подвод провода наборный;
Количество контактов …….. 1, 2, … 16
Количество выводов на печатную плату …… 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;


Соединитель клеммный СКВП1–2,5–5Г-2(3)х1-2(3)

Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 300

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 5,0
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов …….. 2, 3
Количество выводов на печатную плату …… 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

Соединитель клеммный СКВП1–2,5–10Г-2(3)х1-2(3)





Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 20
Рабочее напряжение, В…….. 1200

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 10,0
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов …….. 2, 3
Количество выводов на печатную плату …… 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

тип СКВуП1–2,5 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ

Соединитель клеммный СКВуП1–2,5–5Г-2(3,4)х1-2(3)

Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 16
Рабочее напряжение, В…….. 300

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 5,0
Г – корпус под горизонтальный подвод провода:
Количество контактов …….. 2, 3, 4
Количество выводов на печатную плату …… 1
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

тип СКВиП1–1,5 СЦНК.434410.046ТУ

Соединитель клеммный СКВиП1–1,5–7,62-4-2(3)



Рабочий ток для сечения провода 1,5 мм^2, А …….. 10
Рабочее напряжение, В…….. 300

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 1,5
Шаг контактов, мм …….. 7,62

Количество контактов…….. 4
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

тип СКВиФ1–2,5 СЦНК.434410.046ТУ

Соединитель клеммный СКВиФ1–2,5–10,5-4(6)-2(3)



Рабочий ток для сечения провода 2,5 мм^2, А …….. 25
Рабочее напряжение, В…….. 600

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 2,5
Шаг контактов, мм …….. 10,5

Количество контактов…….. 4, 6
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;

тип КВР1 СЦНК.434410.046ТУ СЦНК.434410.053ТУ

Клемма винтовая проходная КВР1-4,0-3-2(3)-01(02, 05, 06, 07, 08, 09)



3-х выводная проходная винтовая клемма

Рабочий ток
для сечения провода 4,0 мм^2, А …….. 32
Рабочее напряжение, В…….. 500

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 4,0
Количество контактов …….. 3
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;
01 – клемма проходная серого цвета;
02 – клемма проходная коричневого цвета;
05 – клемма проходная красного цвета;
06 – клемма проходная черного цвета;
07 – клемма проходная зеленого цвета;
08 – клемма проходная синего цвета;
09 – клемма проходная желтого цвета;

Клемма заземляющая винтовая проходная КВР1-4,0-3-2(3)-РЕ



3-х выводная проходная заземляющая винтовая клемма

Рабочий ток
для сечения провода 4,0 мм^2, А …….. 32
Рабочее напряжение, В…….. 500

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 4,0
Количество контактов …….. 3
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;
Цвет – желто-зеленый;

Крышка СЦНК.757537.084



Вспомогательные детали для КВР1-4,0

Клемма винтовая проходная КВР1-6,0-2-2(3)-01(02, 05, 06, 07, 08, 09)



2-х выводная проходная винтовая клемма

Рабочий ток
для сечения провода 6,0 мм^2, А …….. 41
Рабочее напряжение, В…….. 1000

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 6,0
Количество контактов …….. 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;
01 – клемма проходная серого цвета;
02 – клемма проходная коричневого цвета;
05 – клемма проходная красного цвета;
06 – клемма проходная черного цвета;
07 – клемма проходная зеленого цвета;
08 – клемма проходная синего цвета;
09 – клемма проходная желтого цвета;

Клемма заземляющая винтовая проходная КВР1-6,0-2-2(3)-РЕ



2-х выводная проходная заземляющая винтовая клемма

Рабочий ток
для сечения провода 6,0 мм^2, А …….. 41
Рабочее напряжение, В…….. 1000

Максимально допустимое сечение провода, мм^2 … 6,0
Количество контактов …….. 2
Покрытие контактов: 2- серебро, 3 – олово;
Цвет – желто-зеленый;

Крышка СЦНК.757537.083



Вспомогательные детали для КВР1-6,0

ЗАВОД АТЛАНТ

IPG | INVEST PROM GROUP